Albrecht®
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Mikrofonbuchsenbelegung Albrecht-Geräte

4-polig (auch ältere Stabo-Geräte)		**Packet Radio**
1	Mikrofon NF	NF Senden
2	Masse	Masse
3	PTT-Empfang	NF Empfang
4	PTT- Senden	Sendertastung

6-polig CB		**Packet Radio**
1	Mikrofon NF	NF Senden
2	PTT-Empfang	NF Empfang
3	PTT-Senden	Sendertastung
4	Up/Down	Frei
5	Masse	Masse
6	ca. +12 Volt	Frei

Amateurfunk-Handgeräte und LPD's

Mikrofon: Klinkenbuchse Mono 2.5 mm, Mikrofonkapsel und PTT-Taste hintereinandergeschaltet (Serie)
Lautsprecher: Klinkenbuchse Mono 3.5 mm

Scanner: Ohrhörer, Lautsprecher: Klinkenbuchse 3.5 mm Mono für Mono-Kopfhörer und Funklautsprecher
Ausnahme: einige neuere Modelle z.B.AE 55 : Stereobuchse 3.5 mm, **für alle** Kopfhörertypen (Mono und Stereo sowie für **Aktivlautsprecher** geeignet)